

MODBUS RTU


MFR-403 MB, 03 Giriş Yazmaçlarını Oku (4x) (Read Holding Register) fonksiyon kodu ve parametre sayfasında ayarlan Modbus ID'sine göre haberleşme sağlar.

MODBUS haberleşmesi için default parametreleri aşağıdaki gibidir.

- Baudrate: 9600 bit/s
- Parity: None
- Data Bit:8
- Stop Bit:1

MODBUS ADRES HARİTASI

MB Kayıtları	Fonksiyon Kodu	Değer	Tanım
0	0x03/0x04	(Unsigned Int16) Varms	Varms*10
1	0x03/0x04	(Unsigned Int16) Vbrms	Vbrms*10
2	0x03/0x04	(Unsigned Int16) Vcrms	Vcrms*10
3	0x03/0x04	(Unsigned Int16) Frekans	Frekans*100
4	0x03/0x04	Kesici Konumu	-
5	0x03/0x04	Kesici Kapama Sayaç	-
6	0x03/0x04	Kesici Açma Sayaç	-
7	0x03/0x04	Kesici Kapatma Hatası	-
8	0x03/0x04	Kesici Trip	-
9	0x03/0x04	Geri Bekleme 1 Hatası	-
10	0x03/0x04	Geri Bekleme 2 Hatası	-
11	0x03/0x04	Düşük Gerilim Seviye 1	-
12	0x03/0x04	Düşük Gerilim Seviye 2	-
13	0x03/0x04	Yüksek Gerilim Seviye 1	-
14	0x03/0x04	Yüksek Gerilim Seviye 2	-
15	0x03/0x04	Ortalama Aşırı Gerilim Hatası	-



MB Kayıtları	Fonksiyon Kodu	Değer	Tanım
16	0x03/0x04	Düşük Frekans Seviye 1	-
17	0x03/0x04	Düşük Frekans Seviye 2	-
18	0x03/0x04	Yüksek Frekans Seviye 1	-
19	0x03/0x04	Yüksek Frekans Seviye 2	-
20	0x03/0x04	Acil Stop	-
21	0x03/0x04	Uzak Kapama	-
22	0x03/0x04	Uzak Açma	-
23	0x03/0x04	Rocof Açtırma	-
24	0x03/0x04	Vektörel Kayma Hatası	-
25	0x03/0x04	Yedek Alarm	-
26	0x03/0x04	Yedek Alarm	-
27	0x03/0x04	Yedek Kayıt	-
28	0x03/0x04	Yedek Kayıt	-
29	0x03/0x04	Yedek Kayıt	-
30	0x03/0x04	Yedek Kayıt	-
31	0x03/0x04	Yedek Kayıt	-